## Electric stroke counter

## EHZ-08-R-11-TR

Artículo 116613






- Contador incorporado compacto
- Pantalla de LCD de 8 segmentos
- · Reinicio eléctrico
- Iluminación LED de fondo
- Frecuencia de conteo máx: 10 kHz
- Recorte de montaje recomendado: 45.2 + 0.2 x 22.2 + 0.2 mm



#### Utilización

Los contadores de carrera están previstos para montarse en fixturas, y sirven como contador acumulador, para contar las carreras de contacto. El contador de carreras tiene una entrada para contador de alta velocidad con iluminación de LED de fondo. Puede fijarse en el tablero con las dos pinzas de resorte integradas en la carcasa.







#### **Datos generales**

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Contador acumulador Trumeter

Modelo:

LCD, 8 dígitos, reset eléctrico

Tipo de accesorios:

Color:

Negro

Ancho:

Accesorios eléctricos

EHZ

Contador acumulador Trumeter

Accesorios customizados

Accesorios customizados

20 mm

 Color:
 Negro

 Ancho:
 20 mm

 Altura:
 24 mm

 Peso:
 0,02 kg

 Temperatura mín.:
 -10 °C

 Temperatura máx.:
 50 °C

 Conforme RoHS:
 Sí

#### Compatible con

Mesas de prueba manuales (MA):MA xxxxMesas de prueba neumáticas (PA):PAZ 400Mesas de prueba de vacío (VA):VA xxxx

#### **Datos técnicos**

Conexión:Conectores enchufablesTensión max.:3 VDCLongitud:48 mmDimensiones exteriores (AnxPxAI):48 x 20 x 24 mm

# Electric stroke counter

## EHZ-08-R-11-TR

Artículo 116613







PIN	Funktion	Function
1	Spannungsversorgung	Supply voltage
2	Zähleingabe 30 Hz	Count input 30 Hz
3	Zähleingabe 10 kHz	Count input 10 kHz
4	Reset	Reset
5	Eingang 0 V	Supply 0 V
6	Hintergrundbeleuchtung	Backlight

### **INGUN** Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com





