## Connector - BMA/SMA


# STV-BMA/SMA-M/F-18GHz-50OHM-

### FS





- Conector enchufable coaxial
- Transiciones precisas
- Alta seguridad de contacto y calidad de transferencia



#### **Datos generales**

Grupo de productos:

Serie:

STV
Tipo:

Enchufe de contacto HF
Modelo:

Conector coaxial con brida
Tipo de accesorios:

Accesorios customizados
Equipamiento:

Equipamiento:

Material:

Acero inoxidable

Ancho:

19 mm

Peso:

0,01 kg

Temperatura mín.:


-65 °C


Temperatura máx.:

125 °C

Conforme RoHS:

Frequency range	Return loss	VSWR
0 GHz 18 GHz	20 dB	1.22





#### **Datos eléctricos**

Impedancia: 50 Ohm

#### Compatible con

Bloques de interfaces (SB): SB-T-HF-004-18GHz-xx

#### **Datos técnicos**

Conexión:SMAMontaje:Avellanado DIN74-AM2.5Cantidad de polos:1Frecuencia hasta:18 GHzLongitud:18 mmDiámetro:9,5 mm

#### **INGUN** Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com





