

Pre-centering pin VZ-R-12-22-K-ESD

Articolo 23056



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]




Partner for Future Technology

- Pre-centraggio collaudato per il posizionamento del circuito stampato sul letto ad aghi
- Montaggio semplice e veloce sulla piastra di pressione

Utilizzo

I pre-centratori (VZ) sono montati sulla piastra di pressione e servono come aiuto all'inserimento, per posizionare previamente i circuiti stampati sul letto ad aghi in modo semplice e veloce.

INGUN SELECTION



Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
materiale:
Colore:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

pre-centrature
VZ
VZ, rotondo, centrico
ESD
accessori di ampliamento
PE
nero
0,01 kg
10 °C
60 °C
sì

Adatto per

Versione kit di ricambio:
connettori di prova manuali (MA):
connettori di prova per vuoto (VA):
Kit di ricambio MA (ATS MA):
Kit di ricambio VA (ATS VA):
Kit di ricambio PA (ATS PA):
Kit di ricambio WS:
per il contatto a 2 stadi:

nessuna restrizione
MA 2012
VA xxxx
ATS MAxx
ATS VINxxx
ATS PAZxxx
WS
sì

Dati tecnici

Montaggio:
Lunghezza:
Diametro:

Filetto M4
22 mm
12 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT