

Elektrischer Hubzähler

EHZ-08-R-32-HE


Artikel 34865



DIREKT ZUM PRODUKT




ingun[®]
Partner for Future Technology

- Kompakter Einbauzähler
- 8-Segment LCD Anzeige
- Integrierte Batterie
- Manueller Reset
- Zählfrequenz: 30 Hz
- Einbaumaße (BxTxH): 44,8 x 31,2 x 22 mm



Verwendung

Hubzähler sind vorgesehen für den Einbau in Prüfadaptern und dienen als Summenzähler, um die Anzahl der Kontakthübe zu zählen.



Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Elektrisches Zubehör
Baureihe:	EHZ
Typ:	Summenzähler Hengstler
Ausführung:	LCD, 8 Ziff., Reset manuell
Zubehörtyp:	Ausbauszubehör
Farbe:	Dunkelgrau
Breite:	42,3 mm
Höhe:	24,2 mm
Gewicht:	0,02 kg
Temperatur min.:	-10 °C
Temperatur max.:	50 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

Manuelle Prüfadapter (MA):	MA xxxx
Pneumatische Prüfadapter (PA):	PAZ 400
Vakuum-Prüfadapter (VA):	VA xxxx

Technische Daten

Anschluss:	Schraubklemmen
Länge:	48 mm
Außenmaße (BxTxH):	48 x 42,3 x 24,2 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

